

交流アーク溶接機/低電圧溶接棒専用



RedGo120

レッドゴー120

SSY-120R

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

特徴

- 100V/200V兼用
- 低電圧溶接機
- 小型軽量タイプ

- ・家庭用コンセント100V15Aでも1.4φ、1.6φ（溶接棒スターロードB-1・S-1・T-1）を使用して3mmの鉄板まで溶接できる。 ※100V/200V共に低電圧溶接棒を使用して下さい。
- ・低電圧溶接機なので消費電力が少なく経済的、安全。
- ・100V・200Vでも使用可。（3相200V電源を使用される場合は3本のうち2本をとりだし、電源コードへ接続して下さい。）
- ・持ち運びに便利な小型軽量タイプ。

100V15Aで板厚3mmまで溶接できる！ 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的



定格仕様

品名	レッドゴー120
型式	SSY-121R(50Hz) SSY-122R(60Hz)
JANコード	4991945 012011(50Hz) 4991945 012028(60Hz)
定格二次電流	110A
電流調整範囲	40~110A
定格一次電力	5kVA
定格一次電圧	単相100/200V
使用率	10%
二次無負荷電圧	40V
二次負荷電圧	25.5V
使用溶接棒	1.4~3.2φ(低電圧用)
溶接可能材料	鉄・ステンレス・鋳物
適用板厚	1.2~6.0mm
寸法	180W×350L×270H
質量	19.0kg(50Hz) 18.5kg(60Hz)

標準セット内容

- ①遮光面(フィルター&カバープレート付)
- ②電源コード(2.0m)
- ③100V用2Pゴムプラグ

スター電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15
三井住友海上藤沢ビル3F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】
〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8
TEL.072-695-4815 FAX.072-693-9815

【福岡出張所】
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40
パルクス375 1F
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡工場内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

- ◆URL <http://www.suzukid.co.jp>
- ◆E-mail post@suzukid.co.jp

SUZUKID
一溶接シーンに新しいスパークをー

